

尺寸: 80x80mm
材质: 铜版纸80g

正面:



**SolarEye 2MP OUTDOOR
WIRELESS BATTERY SECURITY
CAMERA + SOLAR PANEL SET
Model: ESC-X1S**

Instrukcja obsługi

⚠ Uwagi przed rozpoczęciem korzystania z kamery

- Podczas dodawania kamery do sieci Wi-Fi, proszę upewnić się, że jest ona w zasięgu sygnału Wi-Fi. Możesz przetestować siłę sygnału za pomocą swojego smartfona

- Przed instalacją kamery na ścianie upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do smartfona (pomyślnie zarejestrowane w aplikacji).

- Kamera obsługuje sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4GHz. Upewnij się, że korzystasz z routera Wi-Fi 2,4GHz.

- Kamera nie obsługuje ukrytych sieci WiFi, proszę przełączyć Wi-Fi na tryb widoczny.

- Proszę zainstalować tę kamerę w stabilnym obszarze zasięgu Wi-Fi.

Krok 1: Pobierz aplikację "Extralink Smart Life".

1. Wyszukaj "Extralink Smart Life" w Apple Store (iPhone) lub Google Play (telefon z systemem Android), aby pobrać aplikację.

2. Lub za pomocą kamery telefonu zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Extralink Smart Life*.

**Wsparcie dla iOS 11.0 lub wyższej wersji dla iPhone, Android 6.0 lub wyższej wersji dla Android.*

3. Dla nowego użytkownika, proszę wybrać "agree" na wyskakujące wskazówki.



Android



Extralink Smart Life




iOS

Krok 2: Włączenie zasilania kamery

Naciśnij przełącznik do pozycji "ON", aby włączyć zasilanie.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwona lampka.

Jeśli nie można włączyć zasilania, proszę podłączyć zasilacz i naładować baterie.



Krok 3: Założenie konta

1.Otwórz aplikację Extralink Smart Life i kliknij Zarejestruj się.

2.Zarejestruj się: Wybierz swój kraj, aby zarejestrować konto za pomocą swojego e-maila.

3.Zaloguj się: Wybierz swój kraj, wprowadź adres email oraz hasło, aby się zalogować.

反面:


Krok 4: Dodaj urządzenie, Włóż kartę MicroSD (nie dołączona do zestawu)

Przed dodaniem urządzenia:

1. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi 2,4G (5GHz nie jest obsługiwane).
2. Umieść kamerę i telefon w pobliżu routera w odległości ok, 100cm i połącz się z WiFi

Dodawanie urządzenia

- 1) Otwórz aplikację "Extralink Smart Life".
- 2) Kliknij "Dodaj urządzenie" na środku, aby dodać kamerę.
- 3) Kliknij "Aparat i Blokada"->"Kamera bezp.(Wi-Fi)".
- 4) Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby potwierdzić status kamery i kliknij 'Next'.
- 5) Wybierz sieć Wi-Fi 2.4GHz i wprowadź hasło Wi-Fi, kliknij 'Next'.
- 6) Na Twoim smartfonie wyświetli się kod QR. Użyj kamery, aby zeskanować kod QR. Trzymaj telefon w odległości około 10-15cm



Przed zeskanowaniem kodu QR, proszę upewnić się, że lampka kontrolna na kamerze powoli miga na czerwono. Jeśli nie, proszę wykonać reset kamery:

Reset: przytrzymaj przycisk reset przez kilka sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, oznacza to, że kamera została zresetowana pomyślnie.

7) Jeśli skanowanie zakończy się sukcesem, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie stuknij "Słyszałem dźwięk" i poczekaj, aż kamera zostanie dodana.

8) Po dodaniu pomyślnie, kliknij "Gotowe", aby uruchomić kamerę, a wskaźnik kamery zmieni kolor na niebieski.

Kamera jest gotowa do użycia!

Włóż kartę MicroSD (nie dołączona do zestawu)

Wskazówka: Funkcja odtwarzania wideo wymaga włożonej karty micro SD. Złącze karty MicroSD znajduje się na spodzie kamery.

Włóż kartę. Karty microSD o pojemności 8G, 16G i 32GB, muszą być sformatowane w formacie FAT32. Karty micro SD o pojemności 64G, 128G muszą być sformatowane w formacie exFAT.

Specyfikacja zestawu SolarEye

Specyfikacja kamery:

Rozdzielczość: Full HD 1080P

Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi 2.4GHz

Kompresja: H.265

Obsługa aplikacji: Extralink SmartLife / Tuya Smart

Kąt widzenia: 90°/120°

Zasilanie: DC 5V-1A

Typ pamięci masowej: Karta SD/pamięć masowa w chmurze

Pojemność karty SD: do 128GB

Poziom wodoodporności: IP54

Światło: 2x białe ledy

Czas czuwania: Około 180 dni

Bateria: 2x 18650 o pojemności 2600mAh (łącznie 5200mAh)

Akcesoria: Instrukcja obsługi, Zasilacz, Uchwyt ścienny, Kabel USB

Specyfikacja panelu słonecznego:

Moc: 3W

Port: USB-C

Długość kabla: 3m

Poziom wodoodporności: IP65

Napięcie robocze/prąd: 5V DC 1A/2A

Wymiary: 173x120x6mm

Dołączone elementy wyposażenia: Panel słoneczny, Przegub uniwersalny, Nakrętka nasadowa, Nakrętka zabezpieczająca, Podstawa, Śruby, Kotwy ścienne

 **Informacja o utylizacji i recyklingu WEEE:**

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE jak w dyrektywie 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

CE Deklaracja zgodności z UE:

Niniejszym Shenzhen Ka Wah Hengtai Technology Co, Ltd oświadcza, że urządzenie radiowe typu ESC-X1S jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Importer/ podmiot odpowiedzialny w UE:
BATNA Sp. z o.o., ul. Olgi Boznańskiej 3e,
42-202 Częstochowa, Polska