


尺寸: 80x80mm
材质: 铜版纸80g

正面:

 SolarEye Pro OUTDOOR PTZ WIRELESS BATTERY SECURITY CAMERA Model: ESC-B12 Instrukcja obsługi	 Uwagi przed rozpoczęciem korzystania z kamery - Podczas dodawania kamery do sieci Wi-Fi, proszę upewnić się, że jest ona w zasięgu sygnału Wi-Fi. Możesz przetestować siłę sygnału za pomocą swojego smartfona - Przed instalacją kamery na ścianie upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do smartfona (pomyślnie zarejestrowane w aplikacji). - Kamera obsługuje sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4GHz. Upewnij się, że korzystasz z routera Wi-Fi 2,4GHz. - Kamera nie obsługuje ukrytych sieci WiFi, proszę przełączyć Wi-Fi na tryb widoczny. - Proszę zainstalować tę kamerę w stabilnym obszarze zasięgu Wi-Fi.	Krok 1: Pobierz aplikację "Extralink Smart Life". 1. Wyszukaj "Extralink Smart Life" w Apple Store (iPhone) lub Google Play (telefon z systemem Android), aby pobrać aplikację. 2. Lub za pomocą kamery telefonu zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Extralink Smart Life*. <i>*Wsparcie dla iOS 11.0 lub wyższej wersji dla iPhone, Android 6.0 lub wyższej wersji dla Android.</i> 3. Dla nowego użytkownika, proszę wybrać "agree" na wyskakujące wskazówki.  Android  Extralink Smart Life  iOS	Krok 2: Włączenie zasilania kamery Naciśnij przełącznik do pozycji "ON", aby włączyć zasilanie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwona lampka. Jeśli nie można włączyć zasilania, proszę podłączyć zasilacz i naładować baterie.  Krok 3: Założenie konta 1.Otwórz aplikację Extralink Smart Life i kliknij Zarejestruj się. 2.Zarejestruj się: Wybierz swój kraj, aby zarejestrować konto za pomocą swojego e-maila. 3.Zaloguj się: Wybierz swój kraj, wprowadź adres email oraz hasło, aby się zalogować.
---	--	---	---

反面:

Krok 4: Dodaj urządzenie, Włóż kartę MicroSD (nie dołączona do zestawu) Przed dodaniem urządzenia: 1. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi 2,4G (5GHz nie jest obsługiwane). 2. Umieść kamerę i telefon w pobliżu routera w odległości ok, 100cm i połącz się z WiFi Dodawanie urządzenia 1) Otwórz aplikację "Extralink Smart Life". 2) Kliknij "Dodaj urządzenie" na środku, aby dodać kamerę. 3) Kliknij "Aparat i Blokada"-"Kamera bezp.(Wi-Fi)". 4) Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby potwierdzić status kamery i kliknij 'Next'. 5) Wybierz sieć Wi-Fi 2.4GHz i wprowadź hasło Wi-Fi, kliknij 'Next'. 6) Na Twoim smartfonie wyświetli się kod QR. Użyj kamery, aby zeskanować kod QR. Trzymaj telefon w odległości około 10-15cm 	Przed zeskanowaniem kodu QR, proszę upewnić się, że lampka kontrolna na kamerze powoli miga na czerwono. Jeśli nie, proszę wykonać reset kamery: Reset: przytrzymaj przycisk reset przez kilka sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, oznacza to, że kamera została zresetowana pomyślnie. 7) Jeśli skanowanie zakończy się sukcesem, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie stuknij "Słyszałem dźwięk" i poczekaj, aż kamera zostanie dodana. 8) Po dodaniu pomyślnie, kliknij "Gotowe", aby uruchomić kamerę, a wskaźnik kamery zmieni kolor na niebieski. Kamera jest gotowa do użycia! Włóż kartę MicroSD (nie dołączona do zestawu) Wskazówka: Funkcja odtwarzania wideo wymaga włożonej karty micro SD. Złącze karty MicroSD znajduje się na spodzie kamery. Włóż kartę. Karty microSD o pojemności 8G, 16G i 32GB, muszą być sformatowane w formacie FAT32. Karty micro SD o pojemności 64G, 128G muszą być sformatowane w formacie exFAT.	Specyfikacja kamery SolarEye Pro: Rozdzielczość: QHD 2.5K - 2560x1440px Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi 2.4GHz, IEEE 802.11 b/g/n Kompresja wideo: H.265 Obsługa aplikacji: Extralink SmartLife / Tuya Smart Obrót w pionie/poziomie: 95°/280 Zasilanie: DC 5V, 1A lub 5V, 2A Port wejściowy: USB-C Typ pamięci masowej: Karta SD/pamięć masowa w chmurze Pamięć karty MicroSD: do 128GB Poziom wodoodporności: IP65 Światło: 4x podwójne źródła światła (białe i podczerwone) Pojemność baterii: 5200mAh Akcesoria: Instrukcja obsługi, zestaw śrub, kabel USB, uchwyt ścienny	 Informacja o utylizacji i recyklingu WEEE: Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE jak w dyrektywie 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.  Deklaracja zgodności z UE: Niniejszym Batna sp z o.o. oświadcza, że urządzenie radiowe typu ESC-B12 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Importer/podmiot odpowiedzialny w UE: Extralink24.com, ul. 1 Maja 23 42-202 Częstochowa, Polska
--	---	---	--