

EXTRALINK

Instrukcja Obsługi



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- A. Przed użyciem powerbanku należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- B. Podczas używania powerbanku w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- C. Nie wkładać żadnych obcych przedmiotów do powerbanku ani żadnego z jego portów. Nie wystawiać powerbanku na działanie ulewnego deszczu/śniegu, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- D. Nie zanurzać powerbanku w wodzie, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- E. Nie zaleca się demontować ani rozkręcać urządzenia.
- F. Nie używaj powerbanku, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- G. Jeśli zauważysz wyrzuczenie, spuchnięcie, wyciek lub inne nieprawidłowości w działaniu powerbanku, natychmiast przestań go używać.

Szczególna uwaga

- 1Zalecana temperatura pracy / przechowywania wynosi od -4°F do +113°F (-20°C→+45°C).
- 2. Nie należy wystawiać powerbanku na działanie ognia lub ekstremalnie wysokich temperatur. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 176 °F/80°C może spowodować spęczenie lub eksplozję baterii.
- 3. Nie należy pozostawiać powerbanku na desce rozdzielczej samochodu bez nadzoru. W czasie upałów temperatura wewnątrz zaparkowanego samochodu może osiągnąć ponad 176°F/80°C, co może spowodować spęczenie lub eksplozję baterii.

- 4. Nie należy pozostawiać powerbanku na płaskiej powierzchni betonu, metalu lub drewnianej podłogi w celu ładowania baterii energią słoneczną. Pod wpływem silnego nasłonecznienia temperatura powierzchni betonu, metalu i drewnianej podłogi może osiągnąć ponad 176°F/ 80°C, co może spowodować spęczenie lub eksplozję baterii.
- 5. W przypadku ładowania za pomocą panelu słonecznego zalecamy zawieszenie powerbanku w wentylowanym miejscu, aby uniknąć spęczenia baterii spowodowanego ekstremalnie wysoką temperaturą.

Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

Wszystkie powerbanki EXTRALINK przeszły szeroko zakrojone testy i rygorystyczną procedurę kontroli jakości. Zarówno nasza fabryka, jak i produkty są testowane i certyfikowane.

- 1. ISO 9001: System zarządzania jakością, który potwierdza naszą zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów oraz obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze.
- 2. Certyfikat testu UN38.3: Gwarantuje, że ogniwo baterii używane w powerbanku spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące takich parametrów, jak maksymalne napięcie ciągłe ładowania, napięcie odciąża, liczba ogniw, napięcie nominalne, rozładowanie itp.
- 3. Certyfikat MSDS: Jest to karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Wszystkie nasze powerbanki są dostarczane wraz z kartami MSDS, które zawierają informacje na temat niebezpiecznych materiałów zawartych w bateriach, procedur postępowania, środków ostrożności itp.



Parametry produktu

Pojemność akumulatora	10000mAh/3.7V/174Wh
Kabel wyjściowy USB-C 1	DC5V/2.1A
Kabel wejścia/ wyjścia USB-C 2	DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A
Kabel wyjściowy USB-A	DC5V/2A
Kabel wyjściowy Lightning	DC5V/2.4A
Port wejściowy Lightning	DC5V/2A
Port wejścia/wyjścia USB-C	DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A
Port wyjściowy USB-A	DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Zestaw zawiera

Powerbank x1
Kabel ładujący USB-C do USB-C x1
Instrukcja obsługi x1

Cechy produktu

- 1. Mobilny power bank o dużej pojemności i dużej mocy obsługuje dwukierunkowe szybkie ładowanie do 45 W i jest kompatybilny z większością laptopów, smartfonów i urządzeń elektronicznych z interfejsami USB-C dostępnymi na rynku.
- 2. Dzięki wejściom do ładowania za pomocą paneli słonecznych można ładować w dowolnym miejscu i czasie.
- 3. Wyposażony w trzy tryby światła LED + światła kempingowe, wygodny do użytku na zewnątrz.
- 4. Produkt posiada wbudowany termometr do monitorowania temperatury i zapewnienia bezpieczeństwa ładowania

Obsługa

- 1. **Włączanie/wyłączanie:** Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED baterii zapali się, pokazując aktualny poziom naładowania baterii. Jeśli urządzenie nie jest podłączone, power bank wyłączy się automatycznie po 30 sekundach.
- 2. **Ładowanie power banku**
Ładowanie słoneczne

Umieść panele słoneczne skierowane do góry w bezpośrednim świetle słonecznym, światło słoneczne zostanie przekształcone w energię elektryczną, aby naładować power bank. Wydajność ładowania słonecznego będzie bardziej efektywna przy silnym oświetleniu. Gdy temperatura jest wysoka latem, nie należy umieszczać power banku na betonowej podłodze, samochodzie i innych miejscach, w których gromadzi się ciepło. Gdy temperatura power banku przekroczy 50 stopni, należy zaprzestać ładowania power banku energią słoneczną.

Uwaga:

Moc wyjściowa panelu słonecznego zależy od takich czynników, jak natężenie promieniowania słonecznego oraz temperatura samego panelu. Jest ona również ograniczona przez naturalne warunki, takie jak pora dnia, pora roku, szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, a także zmienne czynniki atmosferyczne, jak zachmurzenie, chmury czy deszcz. Natężenie promieniowania słonecznego, które dociera do danego miejsca, jest zmienne i niestabilne. Optymalne warunki dla panelu słonecznego występują, gdy jest on skierowany w stronę słońca, pomiędzy godziną 10:00 a 15:00, masa atmosferyczna wynosi 1.5 AM, a natężenie światła wynosi 1000 W/m2, przy temperaturze 25°C. W takich warunkach mówimy o maksymalnej mocy wyjściowej panelu słonecznego, znanej również jako moc szczytowa.

Ładowanie zasilania

Podłącz jeden koniec kabla do portu USB-C lub Lightning na górze powerbanku, a drugi koniec do portu USB ładowarki. Podczas ładowania dioda LED wskaźnika naładowania baterii będzie migać. Gdy powerbank zostanie w pełni naładowany, wskaźnik zasilania zacznie świecić światłem stałym.

Aby naładować powerbank, wyjmij kabel USB-A dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego portu ładowarki.

Ładowanie telefonów komórkowych i innych produktów elektronicznych

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.

Ładowanie za pomocą wbudowanego kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Wyjmij kabel dołączony do urządzenia z miejsca przechowywania i podłącz go do odpowiedniego złącza ładowania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe:
Naciśnij lekko przycisk, aby włączyć power bank. Kontrolka trybu gotowości ładowania bezprzewodowego zmieni kolor na zielony, co oznacza, że produkt jest gotowy do ładowania. Aby naładować telefon bezprzewodowo, wystarczy umieścić go w obszarze transmisji ładowania bezprzewodowego urządzenia.

Ładowanie za pomocą kabla:
Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć power bank. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się. Następnie podłącz kabel ładujący do portu USB oraz urządzenia, które chcesz naładować.