




DIGITRADIO UP 55

Zestaw z radiem podtynkowym i głośnikiem podtynkowym

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139015	biały	0001/3901	370	170	7.00 x 7.00 x 4.00	19.50 x 6.30 x 11.00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Radio cyfrowe DAB+

Radio FM (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (20 DAB+/20 FM)

Wysokiej jakości wyświetlacz OLED

Zintegrowana antena i włącznik zasilania

Odbiór audio przez Bluetooth

Budzik i wyłącznik czasowy

Regulowany equalizer

Możliwość wygodnej instalacji radia i głośników w ścianie

Możliwość rozbudowy o drugi głośnik

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączanie : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

bed_schutzklasse : IP 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2x 2 (RMS) dla opcjonalnego drugiego głośnika

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 - 75 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5.0

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : ja

EKRAN

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 128x64

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87.5 - 108

Antena : Antena drutowa DAB/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1x radio podtynkowe, 1x głośnik podtynkowy z kablem głośnikowym (długość 24 cm), antena przewodowa, krótka instrukcja