

CANDY



Smart Pro

CSO 1295TW4/1-S

- ✓ Statystyki
- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Szybkie cykle
- ✓ Opóźnienie startu
- ✓ Kg Detector
- ✓ Technologia Active Motion
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji

Główne cechy

Nazwa produktu	CSO 1295TW4/1-S
Kod produktu	31019500
Kod kreskowy	8059019067032
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojąca
Rodzaj załadunku	Od przodu
Załadunek (kg)	9
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min)	1200

Parametry techniczne

Elektronika	5 cyfrowy wyświetlacz
Silnik	AC
Bęben	Stal nierdzewna
Pojemność bębna	58

Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	simply-Fi

Programy i funkcje

Ilość programów	16
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Główne funkcje	Mix Power System
Automatyczne dozowanie	Nie
Funkcja Pary	Tak

Wygląd

Kolor obudowy	Biały
Kolor pokrętki	Biały
Kolor/materiał drzwi	Biały
Kolor/materiał uchwytów	Przydymiona Czerń

Wydajność i zużycie energii

Klasa energetyczna	B
Klasa efektywności wirowania	B
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	57
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:48
Zużycie wody	46
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	77
Poziom emisji hałasu	C

Wymiary

Wysokość (cm)	85
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	53
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	470
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	560
Waga netto (kg)	64
Waga brutto (kg)	66