

aiwa®

Japan est1951

Y100A-AA

Czujnik czadu Anzen C1




Wysoka
czułość



Żywotność
sensora do 10 lat



Sensor
elektrochemiczny



Funkcja
TEST



Głośność
85 dB



Długi czas
czuwania

GLÓWNE INFORMACJE

Model	AIWA Y100A-AA
Typ	Czujnik czadu CO

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Certyfikat SGS	Wysoka czułość
Japońska marka	Żywotność sensora do 10 lat
Wyświetlacz LCD	Czujnik elektrochemiczny
Duża głośność	Funkcja TEST
Alarm dźwiękowy i wizualny	Długi czas czuwania

GŁOŚNOŚĆ

Poziom hałas	≥85dB (3m)
--------------	------------

AKCESORIA

Dwustronna taśma montażowa, kołki rozporowe, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

DANE TECHNICZNE

Typ sensora	Elektrochemiczny
Żywotność sensora	do 10 lat
Zasilanie	2 x AA LR6 1.5V
Czas aktywacji alarmu przy stężeniu CO:	
>50 PPM	60-90 minut
>100 PPM	10-40 minut
>300 PPM	do 3 minut

WYMIARY/ WAGA

Wymiary produktu (S x G x W)	85x85x30 mm
Wymiary z opakowaniem (S x G x W)	90x100x40 mm
Waga netto	≤145 g
Waga brutto	≤170 g



Potwierdzony z normą **PN-EN 50291-1**

Manta S.A
ul. Bardowskiego 10 | 03-888 Warszawa www.aiwa.pl / www.manta.com.pl